

Voeding 3.3 A (DALI03)

De DALI03 is een gestabiliseerde voeding bestemd voor de laagspanningsvoeding van het Domintell domotica systeem. De voeding geeft de spanning aan de verschillende modules aanwezig op de bus. Deze module wordt gevoed door het 230 V netwerk. Afhankelijk van het aantal modules in de installatie zullen meerdere van deze voedingen nodig zijn.



Belangrijke gegevens:

- De DALI03 is te gebruiken voor elk type installatie
- De voeding is het startpunt van de installatie

Technische gegevens

Nominale ingangsspanning	230 Vac ± 10 % 50 Hz
Nominale uitgangsspanning	15V DC
Nominale uitgangsstroom	0 – 3.3 A
Nominale uitgangsvermogen	0 – 50 W
Efficiëntie	85%
Maximale buitentemperatuur	45°C
Montage methode	DIN rail
Afmetingen	6 DIN rail eenheden
Standaarden	CE gekeurd

Bestelnummer:
DALI03

Aansluitschema

