

Dimmer controller (DDIM01)

Uitgangskaat voor de sturing van 1 tot 8 dimmers 400 W, 500 W, 750 W, 1000 W of 0/1-10 V module. De dimmer creëert diverse verlichtingssferen. De lichtsterkten worden bepaald door de software en de gebruiker kan door een eenvoudige druk op één drukknop een andere sfeer oproepen. Een klassieke dimmerfunctie is eveneens toepasbaar. Een eenvoudige druk activeert de dimmer, en wanneer men de knop ingedrukt houdt varieert de lichtsterkte. Een korte druk schakelt de verlichting weer uit.



Belangrijke gegevens:

- Verplichte aansluiting van de fase van de dimmer aan de DDIM, om de correcte synchronisatie te krijgen

Technische gegevens

Voeding	Bus
Verbruik	150 mA (alle uitgangen)
Aansluiting op bus	Quick connection
Afmetingen	4 modules
Montage methode	DIN rail
Aantal uitgangen	8
Omgevingstemperatuur	-10°C tot 50°C

Bestelnummer:
DDIM01

Aansluitschema

